

# LIEBE MARKLIN-FREUNDE!

Die MÄRKLIN-Gleispläne Spur HO vermitteln einen umfassenden Überblick über die Anwendung unserer einzelnen Artikel. Diese Pläne sind bis in die Einzelheiten ausgearbeitet und ermöglichen somit ohne Schwierigkeit den Nachbau. Darüber hinaus sollen sie Anregung zu eigenen Planungen geben.

Zur besseren Übersicht sind die von Weichen und Signalen ausgehenden Kabel nur kurz angedeutet und mit Nummern versehen. Diese führen zu den entsprechenden Zahlen an den Stellpulten.

Die Stücklisten enthalten alle Artikel, die zum Aufbau des betreffenden Gleisplanes benötigt werden.

Die Planung und der Aufbau der Oberleitung werden durch die eingezeichneten Anschlußmaste 7010 und durch die Stückliste der erforderlichen Oberleitungsteile wesentlich erleichtert.

Der Eisenbahnfreund, welcher aus dieser Druckschrift die Anregungen für seinen eigenen Gleisplan entnimmt, kann mit unserem MÄRKLIN-Sortiment an Einfachweichen, Bogenweichen und Kreuzungsweichen jede Bahnhofsanlage des Großbetriebes in der Gleisführung nachbauen.

Somit möge dieses Gleisanlagenbuch allen MÄRKLIN-Freunden ein guter Leitfaden und Ratgeber sein.

# GEBR.MARKLIN&CIE.SH-732 GOPPINGEN/WÜRTT.

Die Abbildungen der Umschlagseiten 1 und 4 sind Ausschnitte der MARKLIN-Anlagen 18 und 9.

AN 0467 ju Printed in Western Germany - Imprimé en Allemagne


#### SYMBOLE DER GLEISE, WEICHEN, SIGNALE usw.



Kataloa Nr. Bezeichnung

Alle für den Aufbau einer MXRKLIN-Anlage wichtigen Moße der Gleisstücke und des Zubehörs sind in den nachfolgenden Darstellungen in Millimeter angegeben. Die Zeichnungen sind der Deutlichkeit wegen im Maßstab 1:5 ausgeführt.

#### DARSTELLUNG DER GLEISSTUCKE




# DARSTELLUNG DER GLEISSTUCKE


# MARKLIN

	Katalog Nr.	Bezeichnung		Katalog Nr.	Bezeichnung
	GROSSER PAR	ALLELKREIS		5213	Schaltgleisstück, 1/2 Länge, 437,4 Radius
437.4' Radius 456 Radius	5200	Gebogenes Gleisstück, 1/1 Länge, 30° 12 dieser Gleisstücke bilden einen Kreis	48° 34'	5211	Kreuzung, Länge 98 mm, 48 ° 34'
	5206	Gebogenes Gleisstück, etwa 5/6 Länge, 24° 17'	98		
	5201	Gebogenes Gleisstück, 1/2 Länge, 15°	30°	5114	Kreuzung, Länge 193 mm, 30°
	5205	Gebogenes Gleisstück, etwa 1/6 Länge, 5° 43'	193		
180	5105	Kontaktgleisstück, 1/1 Länge, gerade	30° 360r	5121 L 5117 L	Einfach-Weiche, links für Handbetrieb oder Elektromagnetische Einfach-Weiche, links
	5104	Kontaktgleisstück, 1/1 Länge, 30° gebogen	180		Eintach-Weiche, Imks
	5146	Schaltgleisstück, 1/2 Länge, gerade	24° 17. 437,4r	5202 L	Elektromagnetische
<b>-9</b> →	5147	Schaltgleisstück, 1/2 Länge, 360 Radius	180		Einfach-Weiche, links

#### DARSTELLUNG DER GLEISSTUCKE

#### MARKLIN





5207 Doppelte Kreuzungsweiche, Länge der Kreuzung 180 mm, 23° 16'



5112

Entkupplungsgleisstück, 1/2 Länge

Katalog Nr. Bezeichnung

7167

7168

7066


Vollträgerbrücke, 7161 1/1 Länge




Gitterbrücke, 1/1 Länge 7162



Katalog Nr. Bezeichnung




Mechanisch betätigter Bahnübergang, 1/1 Länge



Bogenbrücke,

2/1 Länge = 360 mm



Gebogenes Rampenstück, 1/1 Länge, 30°

Gerades Rampenstück, 1/1 Länge

170

Ferngesteuerter Drehkran

7051




Unterlegplatte


Katalog Nr. Bezeichnung

7028 Lokomotivschuppen,

Höhe 135 mm

7186 Drehscheibe






SO = Schienenoberkante
71 mm = Fahrdrahthöhe von SO
100 mm = Masthöhe von SO


#### DARSTELLUNG DES ZUBEHORS

#### MARKLIN




#### DIE VORZÜGE DER MANRKUIN -BOGENWEICHEN 5140

- Längere Aufstellgleise bei gleicher Brettgröße
- Parallelkreisabstand von 77,4 mm
- Keine Einbauprobleme im Gleisbogen
- Harmonisches Einfügen der Bogenweichen in einem Gleisplan
- Bei Verwendung der MÄRKLIN-Bogenweichen können bei gleicher Anlagengröße längere Züge als bisher zwischen den Weichen abgestellt werden,
- Mit einem MÄRKLIN-Bogenweichenpaar kann der direkte Übergang in der Kurve vom Innenzum Außenbagen oder umgekehrt hergestellt werden. Der Parollelkreisabstand von 77,4 mm wird dennoch eingeholten.
- Der Einbau der MÄRKLIN-Bogenweichen erfordert keinen Längenausgleich, sofern der Parallelkreisabstand von 77,4 mm eingehalten wird. Teilgleisstücke sind deshalb nicht notwendig.
- 4. Die MÄRKLIN-Bogenweichen besitzen modellgerechte, beleuchtete Laternen.



Figur 2: Ubergang vom Außenkreis in den Innenkreis und umgekehrt.

Der Parallelkreisabstand von 77,4 mm bleibt eingehalten. Teilgleisstücke werden nicht benötigt. An die Spitze der im Außenbogen angeordneten Bogenweichs schließt ein Gleisstück 5100 an.



Figur 3: Bogenweichen am Ende einer geraden Strecke eingesetzt.

Auch hierbei bleibt der Parallelkreisabstand gewahrt. Die Abbildung zeigl außerdem, wie harmonisch sich die Bogenweichen in die Gleisführung einbauen lessen,

#### ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GLEISPLÄNEN



Die vorliegenden Gleispläne werden gerade durch ihre durchdachte Gleisführung und durch ihre detaillierte Ausführung den meisten Wünschen und Anforderungen gerecht werden. Sollen iedoch eigene Ideen zusötzlich verwirklicht werden, so ist zu berücksichtigen, daß durch alle Veränderungen der aufgezeichneten Gleispläne auch die dazugehörenden Stücklisten ihren Anspruch auf Vollständigkeit verlieren.


Die kleinen Anlagen sind für einen Nebenbahnbetrieb gedacht und somit nur mit Zügen zu befahren, die keine zu große Länge haben.

Die Signale und die hierzu gehörenden isolierten Gleisstrecken können nach Bedarf versetzt werden. Die Länge der isolierlen Gleisstrecke richtet sich nach der Zuggeschwindigkeit. Bei Abstellgleisen z. B. genügt eine Isolierung von 1–2 Gleislängen.

Folgende Beispiele sollen den Aufbau der Oberleitung erleichtern.





Fahrdrahtstück mit Steckverbindung 7013 und einem Anschlußmast 7012 für Signale




#### MARKUN


















Anordnung der Oberleitung über mehreren Gleissträngen bei Verwendung der Garnitur 7004.





Zum Bau der Oberleitung sind manchmal Masten mit abgeschnittenem Haltewinkel erforderlich; das bedeutet, daß der an der Halteplatte befindliche Winkel abgeschnitten oder gerade gebogen werden muß.

Sollten bei den Fahrdrahtstücken die Nockenverbindungen durch den gegebenen Abstand nicht genau übereinanderstimmen und dadurch die Stabilität der Oberleitung in Frage gestellt sein, so kann die Verbindung durch die Befestigungsgarnitur 7004 hergestellt werden. Für die Verschraubung sollte die Stelle so gewählt sein, daß ein einwandfreier Halt der Verbindung gewährleistet ist.

Die in dieser Druckschrift farbig abgebildeten Modellanlagen sind Beispiele, wie eine Landschaft ausgearbeitet werden kann. Ein wichtiger Helfer ist die Druckschrift "Die MÄRKLIN-Bahn HO und ihr großes Vorbild".

Veründerungen der Pläne, die zur besseren Ausnutzung der örtlichen Verhältnisse dienen, sollten vorher in einem Gleisplanentwurf mit Hilfe der MÄRKLIN-Zeichenschablane festgelegt werden.

Die gleichbleibenden Erläuterungen zu den Gleisplänen:


<b>—</b>	Stromkreistrennstelle 5022	^^^	Büsche
111111	Nadelwald		Privatgebäude
֖֖֖֖֖֖֖֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Wiese mit Laubbäumen		Bahngebäude

#### GLEISPLÄNE FÜR DEN ANFANG



Mit diesen acht Gleisanlagen möchten wir den MÄRKLIN-Freunden, die einfachere Anlagen aufbauen wollen, einige Anregungen geben. Für fortgeschrittene Modell-Eisenbahner und zur grundsätzlichen Einführung in den Anlagenbau mit MÄRKLIN-Gleisstücken dienen die nachfolgenden Seiten.

#### GLEISPLAN B1



#### GLEISPLAN B3



#### GLEISPLAN B2



#### GLEISPLAN B4



#### GLEISPLAN B5




Gleisstücke	1	Oberleitun	g:
14-5100	1 - 5111	22 - 7009	4-7014
14 - 5106	1-5117 oder 5121	1 - 7010	4-7015
		3-7013	16-7018
			1 _ 7019

### GLEISPLAN B6




Gleisstücke:	Oberleitun	g:	
24 - 5100		4-7014	
41 - 5106	46 - 7009	4-7015	
1-5111	1 - 7010	25-7018	
2-5117 oder5121	7 - 7013	13-7019	

#### GLEISPLAN B7



Г	7015	7619	7016	7018 7600	7619 5109 17014	7015 # 701*
	Glei	sstücke	:		Oberleitu	ng:
	14-	5100	1-5111		1 - 7007	10-7014
	27 -	5106	1-5114		35 - 7009	10 - 7015
	2-	5109	2-5117		1 - 7010	14-7018
	4-	5110	oder5121		8-7013	6-7019


#### GLEISPLAN B8



Gleisstücke	:	Oberleitun	g:
13-5100	2-5117	32 - 7009	4-7015
25 - 5106	oder5121	1-7010	13-7018
3-5107	4-7190	7-7013	9-7019
1-5111		4-7014	


#### MVARRIUM ANLAGE 1 für 2 Züge


Der Gleisplan sieht ein eingleisiges Oval mit Ausweichgleis und Abstellgleisen vor, Die innen liegenden Abstellgleise sind durch ein Schaltpult 7211 zu- und abschaltbar. Der Bau einer Oberleitung ermöglicht einen erweiterten Spielbetrieb.



#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück
II II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rat)
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung und Licht Oberleitung und Licht
7010 [-III/2	Anschlußmost 7010
I	Die Lichtanschlösse (gelb/l) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Verteilerplatten I der 2 Trafos zu verteilen.





#### Gleisstücke:

12 - 5100	2-5113
1-5103	2-5117
10-5106	2-5117 (R)
6-5107	2-5129
2-5108	1 - 7190
1-5111	3-7191
2-5112	

#### Zubehör:

2-7039	4-7131	1-7211
3-7072	3-7132	1 - Tran
2-7111	7-7133	formato
1-7112	7 - 7135	30 VA
7 - 7113	1 - 7195	

5-7209

# 7 – 7115 Oberleitung:

1 - 7004	12-7014	14 - 7023	10 m blaves Kabel
2-7005	13 - 7015	1 - Trans-	10 m braunes Kabel
24 - 7009	7 - 7018	formator	10 m gelbes Kabel
2-7010	2-7019	30 VA	10 m rotes Kabel
4-7013	1 - 7022		


### MODELL-EISENBAHNANLAGE 1

#### MARKUUN ANLAGE 2 für 2 bis 3 Züge

Diese Anlage ist in drei Stromkreise eingeleilt, zwei Stromkreise enthält die Unterleitung, die zwischen Innen- und Außenoval getrennt ist. Die gesamte Oberleitung bildet den dritten Stromkreis.

Das innere Oval ist zur Platzersparnis mit den gebagenen Gleisstücken 5120 erstellt.

Das obere Industriegleis wird durch das Gleissperzsignal 7042 zu- und abgeschaltet. Die drei weiteren Abstellgleise werden über das Schaltpult 7211 gesteuert. Zu beachten ist, daß die Unterleitung sowie die Oberleitung dieser drei Abstellgleise an das Schaltpult 7211 angeschlossen sind. Mit der Weiche 1 a ist das Vorsignal 7038 und das Hauptsignal 7041 gekoppelt, so daß das Vor- und Hauptsignal in aeßflender Stellung mit der Weichenstellung übereinstimmen.



Gleisstücke:		
11 - 5100	6-5108	8 - 5120
1-5101	3-5111	2 - 5129 1 - 5202
1-5103	4-5112	2 - 5202 (R)
10-5106	1-5113	1 - 5206
6-5107	2-5117	1 - 5207
Zubehör:		
4 - 7000	3-7131	7 - 7209
1 - 7038	5-7132	1-7211
2-7039	5-7133	2 Trans-
1 - 7041	8-7135	formatoren
1-7042	2-7190	30 VA
4-7072	2-7191	
3-7111	10 m blaves Ko	bel
3-7112	10 m braunes h	(abel
5-7113	10 m gelbes Ko	bel
8-7115	10 m rotes Kab	el
Oberleitung:		
4-7005	25 - 7014	20 - 7023
1-7007	18 - 7015	1 - Trans-

#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

10-7018

3-7019

2-7022

formator

30 VA

32 - 7009

3 - 7010

5 - 7013


5111 (5103) III/1	Anschlußgleisstück
II II	Verteilerplatte für Licht (galb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1+2 Tr. 3	Unterleitung und Licht Oberleitung und Licht
I	Lichtanschlüsse (gelb I) der Signate, Wei- chan, Häuser usw. sind auf die 3 Ver- teilerplatten (I) der 3 Trafos zu verteilen.
7010 []+III/3	Anschlußmast 7010

Die als Nebenbahn gedachte Anlage hat außer der eingleisigen Strecke ein längeres Überhol- oder Ausweichgleis. Die eingleisige Strecke wird in beiden Richtungen befahren; die Ausfahr aus dem Bahnhof regeln die beiden Signale 6 und 7. Damit die isolierte Strecke vor diesen Signalen auch in Gegenrichtung durchfahren werden kann, ist je ein Universal-Fernschalter 7045 erforderlich. Die Betätigung dieser Schalter erfolgt durch das Schaltgleis 5146 bzw. 5147.

Die Unterleitung bzw. die Oberleitung bilden je einen Stromkreis, deshalb sind 2 Bahn-Transformatoren erforderlich.


leisstücke:			Zubehör:		Oberleitung:
	6-5100	2-5202	5-7000	15 - 7133	2-7004
	3-5101	2 - 5202 (L)	1 - 7036	15 – 7135	5 - 7005
	1 - 5103	1 - 5206	1 - 7038	1 - 7190	1 – 7007
	14-5106	1 - 5207	1 - 7039	4-7191	33 - 7009
	2-5107		1 - 7040	2-7195	5 - 7010
	4 - 5108		1 - 7041	5 – 7209	3 - 7013
	1-5109		2-7042	1 - 7211	17 - 7014
	4-5111		2-7045	1 - 7390	22 - 7015
	3-5112		5 - 7072	1 Trans-	14 - 7018
	3-5113		5-7111	formator	1 - 7019
	1 - 5117 (L)		4-7112	30 VA	3 - 7022
	4-5120		12-7113	20 m blaues Kabel	21 - 7023
	1-5146		12-7115	10 m braunes Kabel	1 Trans-
	1-5147		7 - 7131	10 m gelbes Kabel	formator
	9 - 5200		4-7132	10 m rotes Kabel	30 VA

# ANLAGE 3



#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1 II-	Anschlußgleisstück	7010 □+Ⅲ/2	Anschlußmast 7010
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	Fahrtrichtung 7045 E	Scholtgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fohrtrichtung: 7045 E Gegenverkehr: ohne Funktion
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung und Licht Oberleitung und Licht	I	Die Lichtanschlüsse (gelb/I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die Verteilerplatten (I) der 2 Trofos zu verteilen.



Tr.1



MARKLIN MODELL-EISENBAHNANLAGE 3

### MYNRITUN ANLAGE 4 für 1 bis 2 Züge

Gleisplan 4 stellt eine eingleisige Strecke mit einigen Abstellgleisen dar. Die innerhalb des Ovals liegenden Gleise sind durch Signale gesichert. Der Bahnstrom für das außerhalb liegende Abstellgleis a wird durch das Stellpult 7211 zu- und abgeschaltet. Durch diese Schaltung ist es möglich, auf den inneren Gleisen zu rangieren und auf dem äußeren Abstellgleis eine Lokomotive stromlos abzustellen.

G	eisst	ücke	:

1-5120
13-5200
3-5202
1 - 5205
2-5206
1-5210

## Oberleitung:

4 - 7005	11 - 7023
38 - 7009	1 Trans-
3-7010	formato
1-7012	30 VA
8-7013	
22-7014	
21 - 7015	
8-7018	
5-7019	
1-7022	

#### Zubehör:


4 - 7000	9-/133
1 - 7039	10-7135
2-7040	4-7190
2-7042	2-7191
4-7072	1 - 7195
4-7111	5-7209
6-7112	1-7211
9-7113	1 - Trans
10-7115	formator
6-7131	30 VA
6-7132	

20 m blaues Kabel 10 m braunes Kabel 10 m gelbes Kabel 10 m rotes Kabel

5111 (5103) III/I	Anschlußgleisstück
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung und Licht Oberleitung und Licht
7010 <b>- II</b> /2	Anschlußmast 7010
1	Die Lichtanschlüsse [gelb/l] der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Ver- teilerplatten [l] der 2 Trafas zu verteilen.



# MARKUN ANLAGE 4






Gleisstücke		Zubehör:			Oberleitung	<b>j</b> :
17 - 5100	3-5117	6-7000	9-7123	1 Trans-	1 - 7004	2-7019
2-5102	4-5120	2-7040	22-7125	formator	5 - 7005	22-7023
3-5103	1 - 5202 (L)	2-7042	2-7132	30 VA	1 - 7007	1 Trans-
15 - 5106	1 - 5206	4-7072	4-7135	50 m blaues Kabel	29 - 7009	formator
9-5107	1 - 5211	6-7111	2-7188	10 m braunes Kabel	3-7010	30 VA
3-5108	1 - 5129	3-7112	3-7191	10 m gelbes Kabel	2-7012	
2-5109		9-7113	2-7195	20 m rotes Kabel	8-7013	
1-5110		22 - 7115	5-7209		14-7014	
2-5112		5-7121			15-7015	
2-5113		8-7122			13-7018	


#### ANLAGE 5 für 1 bis 2 Züge

Der besondere Reiz dieser Anlage liegt in dem geringen Platzbedarf trotz doppelter Kehrschleife. Die Kreuzung 5211 mit ihrem günstigen Kreuzungswinkel von 48° 34' ermöglicht diese Gleisführung. Die eingebouten Signole erlauben einen intersonaten 2-Zugbetrieb. Die Kehrschleifen teilen die Fläche in Industrie- bzw. Wohngebiet auf (siehe Foto).



## Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103)	Anschlußgleisslück	7010 []+III/2	Anschlußmast 7010
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	I	Die Lichtanschlüsse (gelbit) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Verteilerplatten (I) der 2 Trafos zu ver- teilen.
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung und Licht Oberleitung und Licht	1	




# MARKUIN ANLAGE 6 für 2 bis 3 Züge

Gleisstücke:	14-5100	4 - 5110	4-5120
	4-5101	2-5111	1 - 5128
	3-5103	2-5112	13 - 5200
	12-5106	2-5113	2 - 5202
	1 - 5107	2 - 5117	
	1 - 5108	2 - 5117 (R)	
Zubehör:	7 – 7000	7 - 7121	1 Trans-
	2-7039	7 - 7122	formator
	2-7042	11 - 7123	30 VA
	5-7072	20 - 7125	50 m blaues Kabel
	5-7111	2-7188	10 m braunes Kabel
	5-7112	2-7191	10 m gelbes Kabel
	11 - 7113	2-7195	10 m rotes Kabel
	20 - 7115	5 – 7209	
Oberleitung:	1 - 7004	32 - 7014	1 Trans-
	4 – 7005	29 - 7015	formator
	1 – 7007	8-7018	30 VA
	42 - 7009	3-7019	
	4-7010	4-7022	
	1 - 7012	27 - 7023	
	9-7013		


Die Gleisführung besteht aus 2 ineinander liegenden Ovalen mit doppelter Kehrschleife. Der senkrechte Einbau der doppelten Kreuzungsweiche 5128 ist hier bestimmend. Die kurzen Strecken der Kehrschleifen erlauben nur das Anhalten von kleineren Zügen.

An den Siellen (a) und (b) sind die Oberleitungsteile 7014, 7015 und 7022 über ihre Ösen durch die Befestigungsschrauben 7004 miteinander zu verbinden.






### ANLAGE 6




#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)


5111 (5103) II/1 II	Anschlußgleisstück	7010 []+III/2	Anschleßmast 7010
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	I	Die Lichtanschlüsse (gelb/I) der Signale Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Verteilerplatten (I) der 2 Trafas zu ver- teilen.
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung und Licht Oberleitung und Licht	A+B	Stromkreistrennung in der Oberleitung durch 7022. Die Verbindung mit 7014 bzw. 7015 erfolgt an den Ösen mit 2 Schrau- ben aus 7004.



#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1	Anschlußgleisstück
II I	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3	Unterleitung Oberleitung Licht
7010 ☐+Ⅲ/2	Anschlußmast 7010
1	Die Lichtenschlüsse (gelb/l) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die Ver- teilerplatte (I) des Lichttrafos zu ver- teilen.






ANLAGE 7


# AVARITUDIN ANLAGE 7 für 2 Züge

Der waagrechte Einbau der doppelten Kreuzungsweiche 5207 bestimmt die Form des Gleisplanes. Die Diagonalen erlauben lange Züge. Der Einbau einer Drehscheibe mit Lokschuppen ist möglich. Die Drehscheibe und die beiden Abstellgleise, neben dem Drehkran, haben keine Oberleitung.

Gleisstücke:	Zubehör:		Oberleitung:
12 – 5100	10 - 7000	30 - 7125	1-7004
2-5103	1 7028	5 - 7131	5-7005
46 – 5106	1 - 7039	5 – 7132	2 - 7007
1 – 5107	1 - 7041	5-7133	54 - 7009
7 – 5108	3 – 7042	1 – 7186	5-7010
3 – 5109	2 - 7047	1 - 7187	7 - 7013
1 – 5110	8 - 7048	1 - 7188	27 – 7014
3 – 5111	1 - 7050	3-7191	27 - 7015
3-5112	1 - 7051	1 - 7192	23 - 7018
3 – 5113	6-7072	1-7193	13 - 7019
4-5115	14 - 7073	2-7195	36 - 7023
1-5117	10 - 7111	9 - 7209	1 - 7022
1 – 5117 (L)	20 7112	1 = 7390	1 Trans-
3 – 5129	25 - 7113	2 Trans-	formator
13 - 5200	1-7114	formatoren	30 VA
2-5202	50 - 7115	30 VA	
3 – 5202 (R)	10 - 7121	60 m blaves Kabel	
2 – 5207	20 - 7122	20 m braunes Kabel	
	25 - 7123	20 m gelbes Kabel	
	1 - 7124	10 m rotes Kabel	




MODELL-EISENBAIMANTAGE 7



MODELL-EISENBAHNANLAGE 8

#### ANLAGE 8



Durch den Einbau der Bogenweichen 5140 wird der Gleiswechsel nach außerhalb des Bahnhofs verlegt.

Ferner ist diese Anlage vollautomatisch, d. h. die für einen gleichbleibenden Zugverlauf erforderliche Signal- und Weichenbetätigung erfolgt durch Kontakt- oder Schaltgleise.

#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück		
II I	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rat)		
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung, Oberleitung und Licht (äußeres Oval) Unterleitung, Oberleitung und Licht (inneres Oval u. Abstellgleise)		
7010 []+III/2	Anschlußmast 7010		
Ι.	Die Lichtanschlüsse (gelb/l) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Ver- teilerplatten (I) der 2 Trafos zu verteilen.		
Fahrtrichtung	Schaltgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Signal 1 grün Gegenverkehr: ohne Funktion		
ir .	Kontaktgleisstück 5104 für Signal 1: r = rot, g = grün		
①	Bei vollautomatischem Betrieb werder diese Signale bzw. Weichen durch Kon- takt- ader Schaltgleise betätigt,		
9	Weichenstellung: g = gerade r = rund		
<u>21</u>	Gleisunterbau in mm		

Gleisstücke:	Zubehör:			Oberleitung:	
9-5100	1 - 0201 -	5-7132 -		17003	30=7014
3-5101	2-0202 -	5 = 7133 -	5	11-7004	28 - 7015
1 - 5103	3-0222 -	7-7135 -		3-7005	3-7017-
2-5104	1 <del>0-7000-</del> i	1 - 7163		10-7006	11-7018-
34 - 5106	17028-/	4-7168 -		33-7009	9-7019
3 - 5107	1-7039	1-7186 -		4-7010	6-7021
1 - 5108	2=7042 7	2-7188 -		4-7011	3-7022-
5-5109	2-7047	2-7191		1-7012	23-7023
3-5111	3-7048 -	1-7192 -		7 7013	
2-5112	Wr. 1-7051 -	2-7195 -			
2-5113 -	12-7865	6-7209 4-			
2-5115 -	8-7066 -	2-7211 4 -			
2-5117 (L) 1 5117 L	4-7072 3 -	2-Trans- 1-		Empfohlenes rol	landes material:
3-5140 -	3-7073 -	formatoren			
2-5146-	13=7111 -	30 VA		Vor Signal 1:	Vor Signal 2:
2-5147 -	18-7112 -	90 m blaues Kabel		1 - 3037	1 - 3005
9 - 5200	20-7113 -	10 m braunes Kabel		1 - 4605	1 - 4022
1 - 5201	38 - 7115 -	10 m gelbes Kabel		1 - 4609	1 - 4026
1 - 5202 (L)	25-7121 -	10 m rotes Kabel		1 - 4612	1 - 4029
1 - 5206 -	20=7122			1 - 4621	
2-5208 -	25-7123 -			1 - 4550	Vor Signal 5:
1-5213	48=7125				1 - 3034
	6-7131				3 - 4043
					0 - 4040

# MARKUIN ANLAGE 9 für 3 Züge (vollautomatisch)

Durch die im Bogen angeordneten Weichen 5140 wird der Gleiswechsel nach außerhalb des Bahnhofs verlegt.

Die Gleisüberführung hat eine Steigung von 3½ %, d. h. 6 mm je Gleislänge. Die dadurch entstandene Durchfahrtshöhe beträgt 63 mm.

Gleisstücke:		
7 - 5100	1 - 5109	2 - 5140
3-5103	5 - 5110	2-5146
2-5104	2-5111	10 - 5200
2-5105	2-5112	1 - 5202
25 - 5106	2-5113	1 - 5206

3-5117 (R)

1-5210

#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)


5111 (5103) III/1	Anschlußgleisstück
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung und Licht Unterleitung und Licht
I	Die Lichtanschlösse (gelb/l) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die Ver- teilerplatten (1) der 2 Trafos zu verteilen.
Fahrtrichtung 3g	Scholtgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Signal 3 grün Gegenverkehr: ohne Funktion
1r	Kontaktgleisstück \$104 für Signal 1: r == rot, g == grün
1	Bei vallautomatischem Betrieb werden die Signale durch Kontakt- oder Schalt- gleise betätigt
9	Weichenstellung: g = gerade r = rund
3 <u>0</u>	Gleisunterbau in mm

Empfohlenes rollendes Material:		Zubehör:			
	Vor Signal 1:	Vor Signal 4:	1 - 0201	11 - 7121	5 - 7209
	1 - 3003	1 - 3047	2 - 0202	8-7122	1 - 7390
	1 - 4502	1 - 4601	6-7000	16-7123	2 Trans-
	1 - 4505	1 - 4605	1 - 7040	18 - 7125	formatoren
	1 - 4508	1 - 4609	1 - 7042	5 - 7131	30 VA
	1 - 4509	1 - 4610	3-7048	3-7133	20 m blaues Kabel
	1 - 4600	1 - 4613	34 - 7064	7 - 7135	10 m braunes Kabe
	1 - 4603	1 - 4617	40 - 7065	2-7162	10 m gelbes Kabel
		1 - 4620	32 - 7066	2-7163	10 m rotes Kabel
	Vor Signal 3:	1 - 4621	4 - 7072	19 - 7167	
	1 - 3021		5-7111	6-7168	
	1 - 4022		8 - 7112	2-7188	
	1 - 4024		13 - 7113	2-7191	
	1 - 4026		26 - 7115	1 - 7195	

10 - 5107


1-5108

#### ANLAGE 9





# MARKLIN




MODELL-EISENBAHNANLAGE 10

# MARKUN

# ANLAGE 10

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück	
I II III	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	
Tr. 1 Tr. 2	Außeres Oval mit Hachebene Inneres Oval	
1	Die Lichtanschlüsse (gelbil) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Verteilerplatten (1) der 2 Trafos zu ver- teilen.	
Fahrtrichtung 7g/8g	Schaltgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Weichen 7 + 8 gerade Gegenverkehr: ohne Funktion	
29	Kontaktgleisstück 5104 für Signal 2: g = grün, r = rot	
0	Bei vallautomatischem Betrieb werden diese Signale und Weichen durch Kon- takt- oder Schaltgleise betätigt.	
9	Weichenstellung: g = gerade r = rund	
43 T	Gleisunterbau in mm	



# MARKUN ANLAGE 10 für 3 Züge (vollautomatisch)

Die Landschafts-Anlage enthält auf der Hachebene eine dappelte Kehrschleife. Die Gleisunterbauhöhe beträgt für die gesamte Kehrschleife 86 mm. Die Rückwand ist 42 cm hoch.

	tücke:


15 - 5100	4 - 5108	6-5142
2-5101	2-5109	4 - 5200
4-5103	6-5110	2 - 520
5-5104	2-5111	8 - 520
3-5105	4 – 5117	1 - 521
16 - 5106	8 - 5120	
9 - 5107	1 - 5146	

## Empfohlenes rollendes Material:


		Zebelloi.		
Var Signal 1:	Vor Signal 2:	2 - 0201	27 – 7115	4 - 7209
1 - 3064	1 - 3016	1 - 0202	4-7122	2 Trans-
1 - 4501	2-4018	2-0222	13-7123	formatoren
1 - 4508		4 - 7000	14 - 7125	30 VA
1 - 4509	Vor Signal 3:	1 - 7039	10 - 7131	30 m blaues Kabel
1 - 4510	1 – 3000	2-7047	10 - 7132	10 m braunes Kabi
1 - 4607	4 – 4040	4-7072	19 - 7133	10 m gelbes Kabel
1 - 4619		8-7111	21 - 7135	10 m rates Kabel
		7-7112	2-7188	

# MARKLIN

# ANLAGE 11



5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück		Außeres Oval Inneres Oval mit Abstellgleise
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	I	Die Lichtenschlüsse (gelb/l) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Verteilerplatten (I) der 2 Trafos zu ver- teilen.




# MARKUN ANLAGE 11 für 3 Züge

Durch den Einbau der Bogenweichen 5140 wird der Gleiswechsel nach außerhalb des Bahnhofs verlegt.

Diese Anlage ist landschaftlich reizvoll und ergibt zahlreiche Rangiermöglichkeiten.

Gleisstücke:		Zubehör:				
28 - 5100	2-5115	1 - 5004	10 - 7111	25 - 7125		1-7210
1 - 5101	1 - 5117	10 - 7000	15 - 7112	2-7127		2 Trans-
3-5103	1 - 5117 (R)	1 - 7028	20 - 7113	1 - 7163		formatoren
29 - 5106	2-5129	1 - 7040	2-7114	1-7186		30 VA
6 - 5107	2-5140	1 - 7041	25 - 7115	1 - 7187		50 m blaues Kabel
5 - 5108	1 - 5140 (L)	2-7042	2-7117	1 - 7188	4	20 m braunes Kabel
7 – 5109	1 - 5202	2-7047	10-7121	2-7191		20 m gelbes Kabel
1 - 5111	1 - 5202 (L)	2-7048	15-7122	1-7192		20 m rotes Kabel
3-5112	1 - 5205	1 - 7051	20 - 7123	2-7195		20 III TOICS RUBEI
3-5113		5-7072	2-7124	5 - 7209		



# MARKUN ANLAGE 12 für 2 bis 3 Züge

Die vorhandenen zwei Kehrschleifen und zahlreiche Abstellgleise ermöglichen umfangreichen Spielbetrieb.

# Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück
I	Verteilerplotte für Licht (gelb) Verteilerplotte für Masse (braun) Verteilerplotte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung (äußeres Ovat) Unterleitung (inneres Oval u. Abstellgleis)
Tr. 3 Tr. 4 Tr. 5	Oberleitung (äußeres Oval) Oberleitung (inneres Oval v. Abstellgleis) Licht
I	Die Lichtonschlüsse (gelb I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die Ver- teilerplatte des Lichttrafas 5 zu verleilen.
7010 []+III/3	Anschlußmost 7010

## Gleisstücke:

23 - 5100	7 - 5110	2 - 5201
3 - 5101	5 - 5111	3 - 5202
1 - 5102	6-5112	4 - 5205
1 - 5103	4 - 5117	1 - 5206
33 - 5106	1 - 5117 (R)	1 - 5207
7 - 5107	2-5128	1 - 5208
8-5108	4-5129	
5 - 5109	10 - 5200	

## Zubehör:

6-7000	30 - 7115		8-7209
1 - 7040	10-7122		1 - 7211
1 - 7041	7 - 7131		3 Trans-
3-7042	9-7132		formatoren
1 - 7051	25 - 7133		30 VA
8 - 7072	30 - 7135	0	30 m blaues Kabel
7 - 7111	2-7190		10 m braunes Kabel
19-7112	7 - 7191		30 m gelbes Kabel
25 - 7113	2-7195		10 m rates Kabel

#### Oberleitung:

4 - 7004	41 - 7014	2 Trans-
5 - 7005	40 - 7015	formator
3-7007	14-7018	30 VA
71 - 7009	12-7019	
6-7010	4 - 7022	
12-7013	34 - 7023	

# MARKUIN ANLAGE 13 für 3 Züge (vollautomatisch)

#### Vollautomatischer Betrieb:

Die Züge stehen vor den geschlossenen Signalen 2, 6 und 7. Trafo einstellen und Signal 2 öffnen. Der Zugablauf erfolgt dann vollautomatisch.

## Spielbetrieb:

Soll die Anlage vom vollautomatischen Betrieb auf den Spielbetrieb umgestellt werden, so müssen die Stecker aus den Kontakt- und Schaltgleisen gezogen werden. Die Betätigung der Weichen und Signale erfolgt dann nur noch durch die bereits eingezeichneten Stellpulte 7072.

Gleisstücke: Zubehör: 17 - 51003-5108 6-5120 - 5 2 - 02012-7114 3-7168 2-5101 3-5109 1-5128 -2 - 020250-7115 1 - 71871-5102 -4-5110 1 - 512930 - 7000 20 - 71212-7188 2-5103 3-5111 2-5146 -1 - 703920-7122 6-7191 - 1 2-5104 5-5112 5 - 52001 - 704120 - 71233-7195 3-5105 - 4 5-5113 -2-5202 (R) 3 - 70422-7124 10 - 720923 - 51064-5117 - 3 2-5206 \_ 2-7051 50 - 7125 3 Trans- - 2

22 - 7064

20 - 7065

9 - 7066

26 - 7073

20 - 7111

20 - 7112

20 - 7113

7-7072 - 5

5-7131

5-7132

5-7133

5-7135

2-7161

7 - 7167

3-7162 - 2

3-7163 - 2

formatoren

80 m blaues Kabel

40 m braunes Kabel

40 m gelbes Kabel

50 m rotes Kabel

30 VA

Empfohlenes rollendes A	Aaterial:
Vor dem Signal 1:	Vor dem Signal 6:

2-5117 (L) - 1-5210 -

Tor dem signar 1:	vor dem signal e
1 - 3005	1 - 3065
4 - 4002	3 - 4502
1 - 4003	1 - 4511
	1 - 4604

# Vor dem Signal 2:

٠,	-	9	UZ	,
1	-	d	02	2


12-5107


1 - 4022

1 - 4029


Diese mit einer doppelten Kehrschleife versehene Anlage ist landschaftlich besonders interessant gestalltet. Die zahlreichen Brücken lassen den Charakter einer Fluß- und Hafenanlage leicht erkennen.

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück	
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	
Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3	Äußeres Oval Gesamte innere Gleisführung Licht	
1	Die Lichtanschlüsse (gelb/I) der Signate, Weichen, Häuser usw. sind auf die Ver- teilerplotte (I) des Lichttrafos 3 zu ver- teilen.	
Fahrtrichtung 2g	Scholtgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Signal 2 grün Gegenverkehr: ohne Funktion	
	Kontaktgleisstück 5104 für Signal 1: r = rot, g = grün	
9	Weichenstellung: g = gerade r = rund	
30	Gleisunterbay in mm	





# **M'A'RKLIN**





MODELL-EISENBAHNANLAGE 14.

# MATRICUIN ANLAGE 14

# für 2 Züge (vollautomatisch)

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr.1 Tr.2 Tr.3	Unterleitung, Oberleitung, Licht (öußeres Ovol) Unterleitung, Oberleitung, Licht (inneres Ovol) Innere Gleisführung
7010 [] <del>-</del> III/1	Anschlußmast 7010
I	Die Lichtenschlüsse (gelb/I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Ver- teilerplatten (I) der Trafos 1 + 2 zu ver- teilen.
Fahrtrichtung	Schaltgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Signal 3 rot Gegenverkehr: ohne Funktion
1r	Kontoktgleisstück 5104 für Signal 1: r = rot, g = grün
①	Bei vallautomatischem Betrieb werden diese Signale bzw. Weichen durch Kon- takt- oder Schaltgleise betätigt.
9	Weichenstellung: g = gerade r = rund
1 <u>5</u>	Gleisunterbou in mm





# MARKUIN ANLAGE 14 für 2 Züge (vollautomatisch)

Dieses verhältnismäßig kleine Doppeloval erhält durch den Einbau der Bagenweichen \$140 lange Bahnhofsgleise, denn der Gleiswechsel liegt nun außerhalb des Bahnhofs.

#### Vollautomatischer Betrieb:

Die Züge stehen vor den geschlossenen Signalen 1 und 3. Trafo einstellen, Signal 1 öffnen. Der Zugablauf erfolgt dann vollautomatisch.

#### Spielbetrieb:

Soll die Anlage auf Spielbetrieb umgestellt werden, so müssen die Stecker aus den Kontokt- und Schaltgleisen gezogen werden.

Die Betätigung der Signale und Weichen erfolgt dann nur noch durch die bereits eingezeichneten Stellpulte 7072.

Gleis	stücke:		Zubehör:			Oberleitung:	Empfohlenes rollendes Material:
	9-5100 6	1 - 5205	7 – 7000	40 - 7123	1 – 7192	7 – 7004	Vor Signal 1:
	1 - 5101	1 - 5206	1 - 7039	35 - 7125	2-7195	2 - 7005	1 - 3032
	2-5103	1 - 5207	1 - 7042	5 - 7131	6 - 7209	22 - 7009	1 - 4600
	2-5104	1 - 5213	2-7047	1-7132	3 Trans-	4 - 7010	1 - 4609
	7 - 5106		2-7048	3-7135	formataren	2-7011	1 - 4613
	4 - 5107		1 - 7051	1-7163	30 VA	4-7013	1 - 4622
	2-5111		6-7065	2-7168	30 m blaues Kabel	15 - 7014	1 - 4625
	4-5112		6-7066	1-7186	10 m braunes Kabel	14-7015	
	3-5113		4 - 7072	1 - 7188	20 m gelbes Kabel	9-7018	Vor Signal 3:
	2-5115		10 - 7111	6-7191	20 m rotes Kabel	2-7019	1 – 3037
	2-5117 (R)		10 - 7112			2-7022	3 - 4002
	2 - 5140		15 - 7113			16-7023	1 - 4003
	1 - 5147		25 - 7115				
	7 - 5200		10 - 7121				
	1 - 5201		20 - 7122				

# AVARRITURN ANLAGE 15 für 4 Züge (vollautomatisch)

Die Anlage kann zum besseren Transport in der Mitte geteilt werden. Entfernt man an der Trennfuge die Mittellaschen und die Außenloschen der Gleise, so ist es leicht, die beiden Anlagenhälften waagrecht zusammenzufügen. Die fehlende elektrische Verbindung der Gleise muß durch angelötete Kobel mit Stecker und Muffen unterhalb des Tisches wieder hergestellt werden. Um die zahlreichen Verbindungen nicht zu verwechseln, empfiehlt es sich, Mehrfachstecker und -muffen zu verwenden.

#### Vollautomatischer Betrieb:

Die Züge stehen vor den geschlossenen Signalen 1, 2, 3 und 6. Trafo einstellen, Signal 2 und 3 öffnen. Der Zugablauf erfolgt automatisch.

#### Spielbetrieb:

Soll die Anlage auf Spielbetrieb umgestellt werden, so müssen die Stecker aus den Kontakt- und Schaltgleisen gezogen werden.

Die Betätigung der Signale und Weichen erfolgt dann nur nach durch die bereits eingezeichneten Stellpulte 7072.

#### Gleisstücke:

32-5100 - 44	12-5108	8-5129
5-5101 - 3	8-5109	1-5146
6-5102	4-5110	13 - 5200
3-5103	7-5111	1 - 5201
5-5104	4-5112	4 - 5202
4-5105	4-5113	2-5205
92 - 5106	1-5114	1 - 5207
11 - 5107	3-5117	2-5210

#### Oberleitung

1.	
10 - 7004	55 - 7015
8-7005	40 - 7018
2-7007	27 - 7019
101 - 7009	57 - 7023
10 - 7010	1 Trans-
12 - 7013	formator
50 - 7014	30 VA


## Zubehör:

20 - 7000	80 - 7115	3-7187
1 - 7028	2-7117	4-7188
1 - 7036	80 - 7121	5 - 7191
1 - 7039	75 - 7122	2-7192
3-7042	55 - 7123	2-7193
5-7047	90 - 7125	3-7195
5-7048	3-7127	6 Trans-
1 - 7051	14-7131	formatoren
7-7072	4-7132	30 VA
20 - 7073	5 - 7133	80 m blaues Kabel
45 - 7111	8 - 7135	20 m braunes Kab
53 - 7112	1 - 7162	30 m gelbes Kabel
31 - 7113	1-7186	30 m rates Kabel


## Empfohlenes rollendes Material:

s rollendes Materia	li.
Vor dem Signal 1:	
1 - 3037	1 - 4609
5 - 4002	1 - 4619
1 – 4003	Vor dem Signal 3:
Vor dem Signal 2: 1 – 3032	1 - 3034 4 - 4043
1 - 3032 1 - 450B	Vor dem Signal 6:
1 - 4509	1 - 3021
1 - 4510	1 - 4024
1 - 4550	1 - 4026
1 - 4603	1 - 4027
1 - 4605	1 4032

Zeichenerkläru	ng: (s. außerdem Seite 11)	
5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück	
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahastrom (rot)	
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung (Gleisoval a mit Kehrschleife) Oberleitung (Gleisoval a mit Kehrschleife)	
Tr. 3 Tr. 4	Unter- und Oberleitung (Gleisoval b) Unter- und Oberleitung (Gleisoval c und Abstellpleise)	
Tr. 5,6 u.7	Licht	
7010 []+III/2	Anschlußmast 7010	
I	Die Lichtanschlüsse (gelb/I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 3 Ver- teilerplatten (I) der Lichttrafos 5, 6 und 7 zu verteilen.	
Fahrtrichtung	Schaltgleisstück: 5145, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Signal 2 grün Gegenverkehr: ohne Funktion	
39	Kontaktgleisstück 5104 für Signal 3; g — grün, r = rot	
1	Bei vollautomatischem Betrieb werden diese Signale bzw. Weichen durch Kon- takt- oder Schaltgleise betätigt.	
9	Weichenstellung: g = gerade r = rund	
125	Gleisunterbau in mm	



ANLAGE 15



Tr.3

Tr.5

MARKLIN

ANLAGE 15



# MAYRIKUN ANLAGE 16 für 3 Züge


Das äußere Oval dieser Anlage besteht aus dem Standardkreis (5100), während das mittlere Oval aus dem kleineren Parallelkreis (5120) gebildet wird.

Die Diagonale unterteilt die Fläche vorteilhaft in ein Industrie- bzw. Wohngebiet.


Gleisstücke:		Zubehör:		Oberleitung:
	16 - 5100	8 – 7000	1 - 7163	3 - 7003
	4-5103	2-7039	5 - 7167	7 – 7004
	16 - 5106	1 - 7042	4-7168	15 - 7006
	9 - 5107	2 - 7047	1 – 7187	31 - 7009
	2-5108	2-7064	1 - 7188	4 - 7010
	3 - 5109	20 - 7065	3-7191	8 - 7011
	4-5110	12 - 7066	2-7195	3 - 7012
	1-5111	5-7072	7 - 7209	4 - 7013
	2-5112	12-7073	1 - 7390	28 - 7014
	2-5113	10-7111	2 Trans-	28 - 7015
	1 - 5117	22 - 7112	formatoren	4 - 7017
	3-5117 (R)	18 - 7113	30 VA	11 - 7018
	8-5120	14-7121	40 m blaues Kabel	10 - 7019
	3 - 5202	22 - 7122	10 m braunes Kabel	8 - 7021
	2-5206	25 - 7123	10 m gelbes Kabel	11 - 7022
	7 7 7 7 7 7	32 - 7125	10 m rotes Kabel	26 - 7023
		5 - 7135		

# MARKLIN

# ANLAGE 16 für 3 Züge



5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück	7010 [-III/1	Anschlußmast 7010
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)	I	Die Lichtanschlüsse (gelb/l) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 2 Ver- teilerplatten (1) der 2 Trafos zu verteilen.
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung, Oberleitung, Licht (äußeres Oval) Unterleitung, Oberleitung, Licht	15 T	Gleisunterbau in mm




# MARKLIN

MODELL-EISENBAHNANLAGE 16



**ANLAGE 17** 





# Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück
H	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 u.4	Unterleitung Oberleitung Licht
7010 []-ДІ/2	Anschlußmast 7010
I	Die Lichtonschlüsse (gelb/I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die Ver- teilerplatten (I) der Trafos 3 und 4 zu verteilen.

Die große Durchfahrtshöhe von 123 mm erfordert eine lange Steigung, die deshalb nach hinten längs der gesamten Anlage verlegt wurde. Der vordere Teil der Anlage hat eine konstante Höhe von 123 mm während der mittlere Teil die Höhe "Null" hat.

Die doppelten Kehrschleifen ergeben lange Fahrstrecken.

## Gleisstücke:

28 - 5100	9 - 5110	1 - 5128
1 - 5103	2-5111	1 - 5129
54 - 5106	5-5112	12 - 5200
6 - 5107	5-5113	2-5202
6-5108	4-5117	1 - 5202 (R)
1 - 5109	1 - 5117 (L)	3 - 5206
		1 - 5210


Zubehör:			Oberleitung:	
13 - 7000	65 - 7115	3-7195	3 - 7004	36 - 7015
3 - 7040	30 - 7121	10 - 7209	7 – 7005	26 - 7018
3-7042	25 - 7122	3 Trans-	1 - 7007	13-7019
4-7064	40 - 7123	formatoren	76 - 7009	53 - 7023
1 - 7066	70 - 7125	30 VA	3-7010	1 Trans-
7-7072	5 - 7131	70 m blaues Kabel	2-7011	formator
17 – 7073	5-7132	30 m braunes Kabel	11 - 7013	30 VA
15 - 7111	2-7163	40 m gelbes Kabel	33 - 7014	
30 - 7112	1 - 7188	30 m rotes Kabel		
30 - 7113	4 7101			


# MYATRICUIN ANLAGE 18 für 3 Züge

Das äußere Oval steigt an und bildet ein Hochplateau von 96 mm. Das innere Oval enthält die Abzweigung zu den Rangiergleisen.

Gleisstücke:	Zubehör:	
32 - 5100	30 - 7000	15 – 7133
4-5103	1 - 7039	20 - 7135
38 - 5106	2-7042	1 - 7163
9 – 5107	2 - 7047	1 - 7186
9 - 5108	2-7048	2-7188
8 - 5109	1 - 7051	6 - 7191 -
1 - 5111	5 - 7072	2-7195
2-5112	25 – 7111	7 – 7209
2-5113	30 - 7112	1 - 7390
5 - 5117	35 - 7113	4 Trans-
4-5129	55 – 7115	formatoren
1 - 5202	25 - 7121	30 VA
2-5206	30 - 7122	80 m blaues Kabel
	30 - 7123	40 m braunes Kabel
	55 - 7125	40 m gelbes Kabel
	10 - 7131	60 m rotes Kabel
	15 - 7132	

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück
I	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr.1 Tr.2 Tr.3u.4	Außeres Oval mit Hochebene Inneres Oval mit Abstellgleise Licht
I	Die Lichtanschtüsse (gelb/I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die Ver- teilerplatten (I) der Lichttrafos 3 und 4 zu verteilen.
96	Gleisunterbau in mm





MARKLIN MODELL-EISENBAHNANLAGE 18

# AVARIGUN ANLAGE 19 für 3 Züge (vollautomatisch)

Diese Anlage enthält links und rechts vom Bahnhofsgebäude interessante Gleisverbindungen mit den Bogenweichen 5140. Zu beachten ist, daß zwischen den Bogenweichen je ein Gleis 5100 eingefügt ist.

#### Vollautomatischer Betrieb:

Die Züge stehen vor den geschlossenen Signalen 2, 3 und 4. Trafo einstellen und Signal 4 öffnen. Der Zugablauf erfolgt dann vollautomatisch.

32 - 7015

5 - 7017 28 - 7018 14 - 7019

8 - 7021

3-7022 40 - 7023

4-7004

5 - 7005 17 - 7006

1-7007 64-7009

6-7010 4-7011

7-7013

### Spielbetrieb:

Soll die Anlage auf Spielbetrieb umgestellt werden, so müssen die Stecker aus den Kontakt- und Schaltgleisen gezogen werden.


Die Betätigung der Signale und Weichen erfolgt dann nur noch durch die bereits eingezeichneten Stellpulte 7072.

Gleisstücke:	4-5101	7 - 5109 1 - 5110	2 - 5129 3 - 5140	Empfohlenes rollendes Material:
	3-5102 5-5103 2-5104	2-5111 2-5112 2-5113	4 - 5146 8 - 5200	Vor dem Signal 2: 1 – 3022
	2-5105 52-5106	2-5113 2-5115 1-5117	2 - 5201 1 - 5202 (R) 2 - 5206	1 - 4603 1 - 4605
	15 - 5107 2 - 5108	1 – 5117 (R) 6 – 5120	1 – 5207	1 - 4609 1 - 4619 1 - 4621
Zubehör:	15 - 7000 1 - 7028	20 - 7112 20 - 7113	1 - 7187 1 - 7188	1 – 4622 1 – 4636
	1 - 7039 2 - 7040 1 - 7042	40 - 7115 4 - 7117 30 - 7121	5 - 7191 - 7192	Vor dem Signal 3: 1 - 3012
	2-7047 5-7048	35 - 7122 24 - 7123	2 = 7195 12 = 7209 4 Trans-	5 - 4002 1 - 4003
	1 – 7051 17 – 7064 11 – 7065	50 - 7125 4 - 7133 10 - 7135	formatoren 30 VA	Vor dem Signal 4:
	6 - 7066 5 - 7072	2-7162	70 m blaues Kabel 20 m braunes Kabel	1 - 3021 1 - 4022
	11 – 7073 25 – 7111	2 - 7168 1 - 7186	30 m gelbes Kabel 20 m rotes Kabel	1 - 4024 1 - 4026 1 - 4027
			4	
Oberleitung:	2-7003	41 - 7014		

# Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)

5111 (5103) III/1 II	Anschlußgleisstück
II II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung, Oberleitung, Licht (Gleisoval a) Unterleitung, Oberleitung, Licht (Gleisoval b)
Tr.3 Tr.4	Unterleitung, Oberleitung, Licht (Gleisoval c) Unterleitung, Oberleitung, Licht (Abstellgleise)
I	Die Lichtanschlüsse (gelb/I) der Signale, Weichen, Häuser usw. sind auf die 4 Ver- teilerplatten (I) der 4 Trafos zu verteilen.
7010 □+11/2	Anschlußmast 7010
Fahrtrichtung 5r	Schaltgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fohrtrichtung: Signal 5 rot Gegenverkehr: ahne Funktion
49	Kontaktgleisstück 5104 für Signal 4: g = grün, r = rot
①	Bei vollautomatischem Betrieb werden diese Signale bzw. Weichen durch Kon- takt- oder Schaltgleise betätigt.
9	Weichenstellung g = gerade r = rund
110	Gleisunterbau in mm

# ANLAGE 19



# MANRICUN ANLAGE 20 für 4 Züge (vollautomatisch)

Diese Anlage enthält zwei Kehrschleifen von denen eine auf dem Hochplateau und die andere teilweise im Berg verläuft. Auch hier zeigt sich wieder, welch interessanter Streckenverlauf durch Kehrschleifen erreicht wird.

#### Vollautomatischer Betrieb:

Die Züge stehen vor den geschlossenen Signalen 1, 4,5 und 6. Trafo einstellen, Signal 1 und 6 öffnen.

Der Zugablauf erfolgt dann vollautomatisch.

Die Züge vor den Signalen 1 und 4 bzw. vor den Signalen 5 und 6 steuern sich gegenseitig.

#### Gleisstücke:

12-5100	6-5110	3-5147
4-5101	4-5111	18 - 5200
2-5102	2-5112	2 - 5201
5-5103	2-5113	3 - 5202
1 - 5104	3-5117 (L)	1 - 5202 (R)
2-5105	11 - 5120	1 - 5205
49 - 5106	15 - 5129	5 - 5206
13 - 5107	2-5140	1 - 5207
1 - 5108	1 - 5140 (R)	1 - 5210
6-5109	7 - 5146	2-5213

#### Zubehör:

0 - 7000	65 - 7115	3-7191
2-7039	35 - 7121	2 - 7195
1-7040	40 - 7122	12 - 7209
4-7047	25 - 7123	1 - 7211
4-7048	70 - 7125	1 - 7390
1 - 7051	5 - 7131	6 Trans-
6-7072	5 - 7132	formatoren
5-7073	5 - 7133	30 VA
0-7111	10 - 7135	80 m blaves Kabel
5-7112		30 m braunes Kabel
0 – 7113	3-7188	30 m gelbes Kabel
		20 m rotes Kehel

## Oberleitung:

7 - 7003	2-7011	7 - 7017
5-7004	1 - 7012	
2-7005		27 - 7018
1 - 7007	7 - 7013	19 - 7019
	14 - 7014	16 - 7021
64 - 7009	45 - 7015	16-7022
10 - 7010	1 - 7016	44 - 7023

### Spielbetrieb:

Soll die Anlage auf Spielbetrieb umgestellt werden, so müssen die Stecker aus den Kontakt- und Schaltgleisen gezogen werden.

Die Betätigung der Signale und Weichen erfolgt dann nur nach durch die bereits eingezeichneten Stellpulte 7072.

## Empfohlenes rollendes Material:

Vor dem Signal 1:	Vor dem Signal 6:
1 - 3000	1 - 3022
5 - 4040	1 - 4605
	1 - 4609
Vor dem Signal 4:	1 - 4617
1 - 3001	1 - 4619
1 - 4502	1 - 4620
1 - 4505	1 - 4621
1 - 4508	1 - 4622
1 - 4509	1 1022
1 - 4510	
1 - 4550	
Vor dem Signal 5:	
1 - 3021	
1 - 4022	

1 - 4024 1 - 4026 1 - 4029


#### Zeichenerklärung: (s. außerdem Seite 11)


510 (5103)

III/1 II	Anschlußgleisstück
I II	Verteilerplatte für Licht (gelb) Verteilerplatte für Masse (braun) Verteilerplatte für Bahnstrom (rot)
Tr. 1 Tr. 2	Unterleitung, Oberleitung (äußeres Oval) Unterleitung, Oberleitung (mittl. Oval)
Tr.3 Tr.4 Tr.5 u.6	Unterleitung, Oberleitung (inneres Oval) Unterleitung, Oberleitung (Hochebene) Licht
1	Lichtanschlüsse (gelb!) der Signale, Wei- chen, Häuser usw. sind auf die Verteiler- platten (I) der Lichttrafas 5 und 6 zu verteilen.
7010 -111/2	Anschlußmast 7010
Fahrtrichtung 3 g	Schaltgleisstück: 5146, 5147, 5213 In Fahrtrichtung: Signal 3 grün Gegenverkehr: ohne Funktion
19	Kontaktgleisstück 5104 für Signal 1: g = grün, r= rot
1	Bei vollautomatischem Betrieb werden diese Signale bzw. Weichen durch Kon- takt- oder Schaltgleise betätigt.
9	Weichenstellung: g = gerade
74 T	Gleisunterbau in mm

## ANLAGE 20

Tr. 3






## HINWEISE FÜR DEN EIGENEN GLEISPLANENTWURF



## Die gebogenen Gleisstücke

Für den Gleisplenenhwurf ist es wichtig zu wissen, mit welchen Kreisdurchmessern gearbeitet werden kann (s. Fig. 1). Der Standardkreis 5100 hat von Gleismitte zu Gleismitte gemessen einen Durchmesser von 720 mm = 72 cm. Der dazugehörende große Parallelkreis 5200 hat einen Durchmesser von 874,8 mm = 87,5 cm, ebenfalls von Gleismitte zu Gleismitte gemessen. Der Abstand zum Standardkreis beträgt 77,4 mm, von Gleismitte zu Gleismitte gemessen. Beide Kreise behen aus 12 Gleisstücken, das entspricht pro Gleisstück einem Winkel von 30.



Der kleine Parailelkreis besteht aus den Gleisstücken 5120 und hat 572 mm = 57,2 cm Durchmesser. Zu einem Kreis werden 8 Gleisstücke 5120 benötigt, das entspricht per Gleisstücke einem Winkel von 45°. Der Abstand zum Standardkreis beträgt 74 mm, von Gleismitte zu Gleismitte gemessen.

1 Kreis 5200 = 12 Gleisstücke = ~ 91,2 cm Außendurchmesser.

1 Kreis 5100 = 12 Gleisstücke = ~ 76,0 cm Außendurchmesser.

1 Kreis 5120 = 8 Gleisstücke = ~ 61,0 cm Außendurchmesser,

Die Gleisführung des Gleisplanes einer Anlage kann es erforderlich machen, daß man Gleisstlücke verschiedener Radien zusammenstecken muß; dies ist ohne weiteres möglich. An der Sloßstelle der verschiedenen Gleisstlücke entsteht kein Knick, sondern es findet ein einwandfreier Übergang von einem Radius zum anderen statt.

## Abzweigungen mit einfachen Weichen 5117 auf der geraden Strecke

Ist die Einhaltung des Parallelabstandes 77,4 mm von Gleismitte zu Gleismitte nicht vorgesehen, so werden zweckmößigerweise die einfachen Weichen 5117 verwendet. Diese Weichen haben einen Weichenwinkel von 30°. Durch ein ganzes gebogenes Gleisstück 5100 oder eine 2. Weiche 5117 wird die parallele Führung (Gleismittenabstand 96,4 mm) der Gleise wieder erreicht (siehe Seite 71, Fig. 1).

## Gleisverbindungen mit den einfachen Weichen 5202 im Parallelabstand von 77.4 mm

Auf der geraden Strecke entsteht durch die Weichen 5202 eine Gleisverbindung im Parallelabstand von 77,4 mm. Dos Besondere an den Weichen 5202 ist, daß sie in ihrem gebogenen Schienenstrong, dem Zweiggleis, einen Winkel von 24 ° 17 ' umfassen, statt 30 ° der Weichen 5117. Durch diesen kleineren Winkel wird der Gleismittenabstand geringer (77,4 mm statt 96,4 mm). Man muß, um wieder parallel zum geraden Schienenstrang (dem Stammgleis) der Weichen zu kommen, das Gleisstück 5205 einbauen, welches ebenfalls einen Winkel von 24 ° 17 ' hat (siehe Fig. 2).








Fig. 3

Mit dem Gleisstück 5205 läßt sich das Zweiggleis der Weiche auf 30° ergänzen (siehe Fig. 3).

Der Parallelabstand von 77,4 mm ist dann aber nicht mehr vorhanden, sondern er vergräßert sich auf 117,4 mm.

Um nun zu einer dritten Parallelstrecke im Abstand von 77,4 mm die Gleisverbindung herzustellen, ist eine Kreuzungsweiche 5207 erforderlich (siehe Fig. 4).

Die Diagonale der Kreuzungsweiche 5207 muß auf jeder Seite mit dem 8 mm Gleisstück 5208 ergänzt werden, damit der Parallelabstand von 77,4 mm wieder gegeben ist. Die weitere Verlängerung der Gleisanlage kann nun mit Gleisstücken 5106 erfolgen, um jeden Schienenstrang auf gleicher Höhe abschließen zu lassen.





Fig. 4




ig. 5

Die Gleisplanung kann ergeben, daß zwei DKW 5207 diagonal gesteckt werden müssen (siehe Fig. 5). Da es nicht möglich ist, 2 Gleisstücke 5208 zusammenzustecken, ist das doppelt so lange Gleisstück 5210 konstruiert worden. Dieses 16 mm lange Gleisstück wird zwischen die beiden Kreuzungsweichen 5207 gesteckt und der Parallelabstand von 77,4 mm ist wieder vorhanden.

Gleisverbindungen mit den Bogenweichen 5140 im Parallelabstand von 77,4 mm

Durch die Bogenweichen 5140 ist eine Gleisverbindung vom Standardkreis 5100 zum großen Parallelkreis 5200 im Parallelabstand von 77,4 mm möglich.






Wie die Figuren 6 und 7 zeigen, läßt sich eine Bogenweichenverbindung der beiden Kreise von außen nach innen und von innen nach außen herstellen.

Hierbei ist besonders zu beachten, daß an der Weichenspitze im großen Parallelkreis 5200 ein Gleisstück 5100 erforderlich ist. Im großen Parallelkreis werden also 2 Gleise 5200 durch 1 Bogenweiche und 1 Gleis 5100 ausgetauscht.

Eine Gleisverbindung vom Standardkreis 5100 zum kleinen Porallelkreis 5120 ist mit den Bogenweichen 5140 nicht durchführbar.



# Kombinationen mit geraden Gleisstücken

Die nachfolgende Tobelle soll dem MARKLIN-Freund die Fülle der Möglichkeiten in den Längenausgleichen mit den geraden Gleisstücken 5106 (1/1), 5107 (1/2), 5108 (1/4), 5109 (3/16), 5110

Die linke Spalte der Tabelle zeigt die Länge X, diese ist die in der Gleisanlage oder auf dem Gleisplan ermittelte Länge, welche mit Gleisstücken zu erstellen ist. Quer zu dieser Zahl X ist die Anzahl und Art der zu verwendenden Gleisstücke angegeben. Die äußerste Spalte rechts gibt die Differenz zwischen den einzelnen Längen X an.

Länge		- (	eleis	stück	e		Sprung	Lõnge X			eleis	stück	e		Sprung	Länge		C	leis	stück	e		Sprung
in mm	5106 1/1	5107 1/2	510B 1/4	5109 3/16	5110 1/8	5129	in mm	in mm	5106 1/1	5107 1/2	5108 1/4	5109 3/16	5110	5129	in mm	X in mm	5106 1/1	5107 1/2	5108 1/4	5109 3/16	5110 1/8	5129	in mm
22,5					-1-			202,5	-1-				-1-			292,5	-1-	-1-			-1-		-05
33,5				-1-			11,0	205,0		-1-	-1-			-1-	2,5	295,0	-1-		-1-		_	-1-	2,5
45,0	-		-1-	-	_		11,5	207,0			-1-		-1-	-2-	2,5	297,5		-1-	-1-		-1-	-2-	2,5
56,0				-1-	-1-		11,5	210,0						-3-	3,5	300,0		-1-				-3-	2,5
67,5			-1-	-	-1-	-	2,5	213,5	-1-		-1-				2,5	302,5					-1-	-4-	1,0
70,0						-1-	- 8,5	216,0		-1-		-1-	-1-	-1-	2,5	303,5	-1-	-1-		-1-			2,5
78,5			-1	-1-	-		11,5	218,5			-1-	-1-		-2-	6,5	306,0	-1-			-1-	-1-	-1-	-2,5
90,0		-1-			_		2,5	225,0	-1-		-1-				2,5	308,5		-1-	-1-	-1-		-2-	2,5
92,5			-		-1-	-1-	8,5	227,5		-1-	-1-		-1-	-1-	2,5	311,0			-1-	-1-	-1-	-3-	2,5
101,0			-1-	-1-	-1-		- 2,5	230,0		-1-		-		-2-	2,5	313,5	_	-		-1-		-4-	1,5
103,5				-1-		-1-	9,0	232,5					-1-	-3-	3,5	315,0	-1-	-1-	-1-			-	2,5
112,5		-1-			-1-		2,5	236,0	-1-			1	-1-		2,5	317,5	-1-		-1-		-1-	-1-	2,5
115,0			-1-			-1-	8,5	238,5		-1-	-1-	-1-		-1-	2,5	320,0	-1-					2	2,5
123,5		-1-		-1-			2,5	241,0			-1-	-1-	-1-	-2-	2,5	322,5		-1-			-1-	-3-	2,5
126,0				-1-	-1-	-1-	9,0	243,5 247,5				-1-		-3-	4,0	325,0			-1-			-4-	1,0
135,0 137,5		-1-	-1-		,	-1-	2,5	250,0	-1- -1-		-1-		-1-		2,5	326,0	-1-	-1-	,	-1-	-1-	-	2,5
140,0							2,5	252,5		,			,	-1	2,5	328,5	-1-			-			5,0
146,0		-1-		1	_1_	2	6,0	255,0			_1_		- ' -	-2- -3-	2,5	333,5 336,0		-1-				-3-	2,5
148,5		- '-	_1_		- 1 -	_1_	2,5	258,5	_1_			-1-		3	3,5	337,5	_1_	1	_1_	-1-	-1-	4-	1,5
157,5		_1_			_1_	1	9,0	263,5		_1_		- ' -		-2-	4,5	340,0	_1_	,				1	2,5
160.0		-1-				_1_	2,5	266,0				,	1	_3_	2,5	342,5	-1-				1	-2-	2,5
162,5					-1-	-2-	2,5	270,0	_1_	_1_	7-72				4,0	345.0	- 1 -	1_1_	_1_			-3-	2,5
168,5		-1-	-1-	_1_		-	6,0	272,5	_1_				_1_	_1_	2,5	347,5		<u> </u>			-1-	-4-	2,5
171,0			-1-	_1_	_1_	_1_	2,5	275,0		_1_	-1-	47	-	-2-	2,5	348,5	-1-	_1_	Li-	-1-		100	1,0
173,5				_1_		-2-	2,5	277,5			-1-		_1_	-3-	2,5	350,0						-5-	1,5
180,0	-1-						6,5	280,0						-4-	2,5	351.0	_1_		1_1_	_1_	_1_	-1-	1,0
182,5		-1-			-1-	-1	2,5	281,0	-1-		-1-	-1-	-1-		1,0	353,5	-1-			-1-		-2-	2,5
185,0			-1-			-2-	2,5	283,5	-1-	-		-1-		1-	2,5	356,0		-1-		-1-	-1-	3-	2,5
193,5		-1-		-1-		-1-	8,5 2,5	286,0		-1-		-1-	-1-	-2-	2,5 — 2,5	358,5			-1-	-1-		-4-	1,5
196,0		-		-1-	-1-	-2-	- 6,5	288,5			-1-	-1-		-3-	-4.0	360,0	-2-	-					2,5



#### Einfachweichen und Bogenweichen

Die Gleisbilder 1-65 vermitteln eine Übersicht der zahlreichen Kombinationen einer einfachen Abzweigung mit einer ader zwei Weichen. Es ist jeweils der Abstand von Mitte zu Mitte eines Gleisstückes und der freie Raum zwischen den Gleisstücken angegeben, unter Berücksichtigung der Gleisbreite von 37,5 mm (siehe Seite 2). Die beiden Schienenstränge schließen auf gleicher Höhe miteinander ab, so daß man in jedem Falle mit der gleichen Anzahl gerader Gleisstücke im parallelen Abstand weiterbauen kann.

Die Figuren 1-42 können sowohl mit rechten als auch mit linken Weichen ausgeführt werden.

In den Figuren 1-28 sind die MÄRKUIN-Weichen 5117 oder 5121 zur Anwendung gekommen, welche einen Winkel von 30° haben.

Die Figuren 29-42 zeigen die gleichen Kombinationen, jedoch mit den MÄRKLIN-Weichen 5202, welche einen Winkel von 24° 17' haben.

Diese MÄRKLIN-Weichen 5202 lassen sich mit dem Gleisstück 5205 von 24 ° 17 ' auf 30 ° ergänzen.

Mit einem Weichen paar können verschiedene Gleisabstände gebaut werden. Die Figuren 43–51 zeigen diese Anordnung für die MÄRKLIN-Weichen 5117 und 5121, Bei den Figuren 52–55 ist dasselbe unter Verwendung der Weichen 5202 dargestellt.

Abzweigung mit einer Bogenweiche 5140 (Figur 56-58).

Durch Verlegung der Bogenweiche im Viertelkreis wird der Gleismittenabstand kleiner (77,4 mm, 67 mm, 54,7 mm). Ein nach kleinerer Gleisabstand ist nicht zu empfehlen, da in diesem Falle zwei Züge nicht mehr ohne Gefahr aneinander vorbeifahren können.

Die Einbaumöglichkeiten eines Bogenweichenpaares 5140 zeigen die Figuren 59-65.


Figur 59 ist der Normalfall,

Figur 60 und 61: Hier wurde die Bogenweiche um 1/2 Gleis bzw. 1/1 Gleis nach unten verlegt, um Platz zu gewinnen für den eventuellen Einbau eines Schaltgleises 5147 bzw. eines Kontaktgleises 5104.

Figur 62 und 63: Zwischen den Bogenweichen wurde 1/2 Gleis bzw. 1/1 Gleis eingebaut. Auch hier kann nun 1 Scholtgleis 5147 bzw. 1 Kontaktgleis 5104 eingebaut werden,


Um den Gleisabstand möglichst klein zu halten, wurde der äußere Kreis durch Gleise 5100 gebildet.


Die Figuren 64 und 65 zeigen ebenfalls den Einbau von 5101 bzw. 5100 zwischen den Bogenweichen. Der äußere Kreis besteht nun ober aus Gleisen 5200. Der Gleisabstand wird dadurch gräßer. Dieser größere Gleisabstand ist z.B. erwünscht, wenn der äußere Kreis ansteigt oder ein Gleis in ein Tunnelportal geführt wird.




# 5100 30°

## Abzweigung mit 2 Weichen 5117 oder 5121









# 5200 24° 17′


Abzweigung mit 1 Weiche 5202 bzw. Abzweigung mit 2 Weichen (Fig. 36-42)







































## 5100 30°


#### Abzweigung und Gleisverbindung mit 1 Weichenpaar 5117 oder 5121


























## 5200 24° 17'

#### Abzweigung und Gleisverbindung mit 1 Weichenpaar 5202












## Abzweigung mit einer Bogenweiche 5140














Die Einbaumöglichkeiten eines Bogenweichenpaares 5140

















#### GLEISBILD-KOMBINATIONEN





#### (mit Bogenweichen 5140, siehe Seite 86)

Die Gleisbilder Figur 66 bis 117 sind mit den einfachen Weichen 5117 bzw. 5202 und den Kreuzungen 5114 bzw. 5128 erstellt worden und sollen dem Eisenbahnfreund eine Anregung aus der Vielzahl der Möglichkeiten geben, seine Anlage nach seinen Wünschen und Gegebenheiten zu gestalten.

Mit Hilfe der vorhergehenden Grundfiguren werden wir nun Gleisharfen entwickeln. Dabei bekommt man eine Übersicht über die Anzahl der erforderlichen Weichen und Gleisstücke. Als Beispiel soll Figur 6 untersucht werden. Sie setzt sich zusammen aus Figur 1 (blau) und Figur 43 (grün) und muß dann am unteren Schienenstrang mit gleicher Anzahl Gleisstücke (5106 und 5108) wie oben ergänzt werden (grün).

Fig. 1 (gebogenes Gleisslück durch Weiche ersetzt)






Bei einer geschlossenen Gleisharfe werden auf der gegenüberliegenden Seite die entsprechenden Weichen und Gleise erforderlich. Das bedeutet für den mittleren und unteren Schienenstrang, daß sich die 2x5108 Gleisstücke (%) durch 1x5107 (%) ersetzen lassen. Die Gleisharfe kann nun durch Dazwischensetzen gerader Gleisstücke beliebig verlängert werden.

Ein weiteres Beispiel soll die Figur 67 sein. Sie besteht aus 3 Einzelbildern. Die farbige Umrandung läßt leicht diese Einzelfiguren erkennen.

Die Figuren bis 72 zeigen ähnliche Beispiele.

Das in Figur 75 gezeigte Gleisdreieck hat die mit MÄRKLIN-Weichen und Gleisen kleinstmöglichen Abmessungen.

Figur 79 zeigt eine doppelte Gleisverbindung unter Verwendung der Kreuzung 5114 und 4 rechten Weichen 5117 (R) oder 5121 (R); dies Figur kann in ähnlicher Weisen mit inken Weichen gebaut werden. Nachfolgend ist in der Figur 90 die gleiche Anordaung mit nur einer doppellen Kreuzungsweiche 5128 getroffen. Dies hat jedoch den Nachteil, daß auf einer zweigleisigen Strecke die Züge, sofern sie nicht durch Signale gesichert sind, auf der Kreuzung zusammentreffen können. Dagegen gewährt die in Figur 92 aezsiete dapoelle Gleisverbindung mit den Weichen 5128 und 5117 (L) einen störungsfreien Betrieb.




Die Figuren 84 und 85 zeigen Weichenverbindungen, wie sie auf Bahnhöfen und Güterbahnhöfen üblich sind. Bei diesen Gleisbildern sind die Weichen 5117 und die doppelte Kreuzungsweiche 5128 zur Anwendung gekommen.


Alle nachfolgenden Gleisbilder haben einen ähnlichen Aufbau, wie in den vorhergehenden Beispielen beschrieben. Hierbei sind hauptsächlich die Weichen 5202 und die doppelle Kreuzungsweiche 5207 verwendet worden.


In den Gleisbildern 105, 108, 109, 110 ist die kleine Kreuzung 5211 eingebaut. Ihr besonderer Vorteil liegt in der kurzen Baulänge und in dem Winkel, der einen direkten Anschluß an die Weichen 5502 zuläßt.


## MARKLIN


Die Figuren 115,116 und 117 stellen Gleiskombinationen mit Bogenweichen 5140 dar. Die von rechts ankommenden 3 Gleise werden bei Figur 115 in 1 Gleis, bei Figur 116 in 2 Gleise und bei Figur 117 in 3 Gleise weitergeführt.















## MARKLIN



# MARKLIN

